



# Sendersuchlauf für Sky Humax3000 Receiver




1. Nach dem ersten einschalten der Box erscheint der Bildschirm für die Erstinstallation. Starten Sie den Suchlauf durch drücken der OK Taste auf der Fernbedienung.  
Sollte diese Einblendung nicht erscheinen, können Sie diese durch Aktivierung der Werkseinstellung erreichen: Menü > Service Menü > System > Werkseinstellung



2. Der Suchlauf dauert ca. 5-10 Minuten.



3. Am Ende des Suchlaufes hat die Box alle Sender bis auf die Sky Sender gefunden. Diese müssen später manuell hinzugefügt werden.



4. Zum Schluss der Erstinstallation hat man die Möglichkeit die Uhr und das Datum einzustellen. Das ist aber nicht notwendig, weil die Box die aktuelle Zeit aus dem Datenstrom der einzelnen Sender entnehmen kann. Weiter durch drücken der OK Taste auf der Fernbedienung.



5. Um nun die restlichen Sender (Sky) hinzuzufügen, drücken Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung und wählen den Menüpunkt "Service-Menü". Weiter durch drücken der OK Taste




- In der darauf folgenden Menüeinblendung wählen Sie bitte den Menüpunkt "Suchlauf" und bestätigen mit der OK Taste auf der Fernbedienung.



- Nun wählen Sie "Manueller Suchlauf" aus und bestätigen durch drücken der OK Taste auf der Fernbedienung.



- Für den ersten Block (Sky HD Sender) ist die Start-Frequenz auf 490,0 MHz, die End-Frequenz auf 570,0 MHz, Bandbreite 8 MHz, Symbolrate 6900 kS/s und die Modulation auf 256-QAM einzustellen. Durch Auswahl von "Suchlauf starten" und drücken der OK Taste startet der Suchlauf.



- Sobald der Suchlauf fertig ist, erscheint beim Menüpunkt "Fortschritt" > Suchlauf erfolgreich abgeschlossen. Zum Schluss Menüpunkt "Beenden" mit der OK Taste bestätigen.



- Nun steigen Sie aus dem Menü durch drücken der "Zurück" Taste aus. Herzliche Gratulation – Sie haben Ihren Receiver erfolgreich eingestellt!!

